



8000 serie

Mobile Taschencomputer



		8000	8001	8062
Kommunikation	Optionen	Batch		Bluetooth® Klasse 2
	Seriell	IrDA direkt oder über Datenstation (115.2 kB/s)		
Leistungsmerkmale	CPU	16-bit		
	Programmspeicher	2MB Flash-Speicher		
	Datenspeicher	2 MB SRAM	2 MB / 4 MB SRAM	2 MB SRAM
	Stromversorgung	2 AAA Batterien	Li-Ionen-Akku 3.7V, 700mAh	
	Backup-Akku	Lithium-Akku 3.0V, 7.0mAh		
	Betriebszeit ¹	100 Stunden		36 Stunden
	Datenpufferung	30 Tage		
	Signalisierung	zweifarbige LED: grün und rot, programmierbarer		Signalton: 1kHz bis 4kHz
Datenerfassung	Barcode Scannermodul	CCD / Laser		
Abmessungen/ Ausstattung	Anzeige	LCD 100 x 64 Pixel mit LED - Hintergrundbeleuchtung		
	Tastatur	21 Gummitasten mit LED - Hintergrundbeleuchtung		
	Größe (L x W x H)	122 x 56 x 26 mm	122 x 56 x 32 mm	
	Gewicht (mit Laser und Akku)	123 g	120 g	125 g
Umgebungs- bedingungen	Betriebstemperatur	-10°C bis 60°C		
	Lagerungstemperatur	-20°C bis 70°C		
	Zulässige Umgebungsfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	Betrieb : 10% - 90% Lagerung : 5% - 95%		
	Sturzfestigkeit	mehrfache Stürze auf Beton (1,2 m), 5 Stürze auf jede Seite		
	Elektrostatische Verträglichkeit	± 15 kV Luftentladung, ± 8 kV Direktentladung		
	EMV Vorschriften	BSMI, CE, C-Tick, FCC, IC		CE, FCC, TELEC, C-Tick
	Programmierung	CipherLab Power Suite: BLAZE C Compiler und BASIC Compiler		
	Applikationen	CipherLab Power Suite: FORGE Application Generator einschließlich OCX-Datenübertragung		
	Datenstationen	Lade- und Kommunikationsstation (RS-232-Kabel, Tastaturkabel, USB-Kabel), Modemstation, Ethernetstation, GPRS-Station (Quad band), 3G-Station		
	Optionales Zubehör	Ladegerät für 4 Akkus, USB Kabel, RS232 Kabel, Steckernetzteil		
	Garantie	1 Jahr		

1 Basierend auf einem Standard-Laserscan pro 5 Sekunden bei eingeschaltetem Hintergrundlicht.
2 Abhängig vom Datenverkehr im Netzwerk.

ZUBEHÖR



Datenstation



Daten- und Ladestation



Modemstation / Ethernetstation



3G-Station / GPRS-Station (Quad band)



Mehrfach-Ladegerät



BSR idware GmbH
Jakob-Haringer-Str.3
A-5020 Salzburg
Web: www.bsr.at

CipherLab Electronics Trading (Shanghai) Co., Ltd.
J Room, 4F, No.728 West Yan'an Rd.
Changning District,
Shanghai, China 200050
Tel +86 21 3368 0288
Fax +86 21 3368 0286

CipherLab USA Inc.
2552 Summit Ave.
Plano, Texas USA 75074
Tel +1 469 241 9779
Toll Free 888 300 9779
Fax +1 469 241 0697

CipherLab GmbH
Willicher Damm 145
41066 Mönchengladbach
Germany
Tel +49 2161 56230 0
Fax +49 2161 56230 22